


АТОЛ

АТОЛ 1Ф

Контрольно-кассовая
техника



Альбом схем

2019

Содержание

Блок управления AL.P031.00.000IS. Схема электрическая соединений	4
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3	
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3. Спецификация.....	5
Блок управления AL.P031.40.000AS rev.1.3. Сборочный чертеж	6
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3. Перечень элементов	7
Блок управления AL.P031.40.000-01 rev.1.3. Перечень элементов	11
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3. Схема электрическая принципиальная	15
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3.1	
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3.1. Спецификация.....	20
Блок управления AL.P031.40.000AS rev.1.3.1. Сборочный чертеж	21
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3.1. Перечень элементов	22
Блок управления AL.P031.40.000-01 rev.1.3.1. Перечень элементов	26
Блок управления AL.P031.40.000 rev.1.3.1. Схема электрическая принципиальная	30

Перв. примен.

AL.P031.00.000IS

A1

XT8

Конт.	ЦЕПЬ
1	PH B1
2	PH B2
3	PH A1
4	PH A2
5	VH
6	VH
7	LATCH
8	GND
9	GND
10	GND
11	TERM
12	STROBE
13	VDD
14	GND
15	GND
16	GND
17	CLOCK
18	DIN
19	VH
20	VH
21	VH
22	VPS
23	GPS
24	PS

XT7

ЦЕПЬ	Конт.
GND	1
D+	2
D-	3
VBUS	4
NC	
VIN	6
GND	7
SELECT	8
SCL	9
SDA	10
RxD	11
TxD	12

A2

A3

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Список блоков

Таблица 1.

Модуль	Обозначение	Наименование	Name
A1	AL.P031.40.000	Блок управления P031	Control unit of P031
A2		Термопечатающая голова RPTPT48D-JLV или Термопечатающая голова RPTPT48D-JLV	Termal head RPTPT48D-JLV or Termal head RPTPT48D-JLV
A3		Фискальный накопитель	Fiscal Drive

Изм. Rev.

Лист Sheet

№ докум. Document №

Подп. Signature

Дата Date

Разраб. Designet

Пров. Checked

Т. контр. Tech.Check

Н. контр. Inspection

Утв. Approved

AL.P031.00.000IS

АТОЛ 1 Ф

Схема электрическая соединений

Лит. Letter

Лист Sheet

Масса Mass

Листов Sheets

Масштаб Scale

1

АТОЛ

Копировал

Формат А 4

4

Перв. примен.	Формат Size	Зона Zone	Поз. Item	Обозначение Designation	Наименование Name	Кол. Quant.	Примечание Remark
	Документация (Documentation)						
	A3			AL.P031.40.000AS rev.1.3	Сборочный чертеж Assembly drawing		
	A2			AL.P031.40.000WD rev.1.3	Схема электрическая принципиальная Electrical scheme		
	A4			AL.P031.40.000BM rev.1.3	Перечень элементов Bill of materials		
Справ. N°	Детали (Parts)						
	A4		1	AL.P031.40.001 rev.1.3	Плата печатная Основная плата PCB Main board	1	
	A4		2	AL.P240.40.002	Пружина Spring	1	
	Прочие изделия (Other parts)						
			3		Этикетка с указанием серийного номера Label with serial number	1	Размеры, мм Dimension, mm: 32max X 9max
Погр. и дата	Инв. N° дубл.	Взам. инв. N°					
Погр. и дата	Изм. Rev Лист Sheet № докум. Document № Подп. Sign. Дата Date Разраб. Designed Пров. Checked Т.контр. Tech.ch. Н.контр. Inspector Утв. Approved AL.P031.40.000 rev.1.3 Основная плата Main board Лит. Letter Масса Mass Масштаб Scale Лист Sheet Листов Sheets 1 АТОН						

Справ. №

Перв. примен.

Погр. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Погр. и дата

Инв. № подл.

AL.P031.40.000AS rev.1.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вид А

View A

14.3±0.5

90°±1°

Вид В

View B

4:1

4:1

7

1

3

XT1

VD1

1. *Размеры для справок.

2. Пайку производить с использованием флюса "No-clean" типа R0L0, R0L1, 0RL0.

3. Требования к чистоте поверхности платы согласно стандарту IPC-A-610D п.10.4.

4. Паяные соединения SMD-компонентов должны соответствовать требованиям стандарта IPC-A-610D п.8.2.1-8.2.14 по 3 классу.

5. Паяные соединения выводных компонентов должны соответствовать требованиям стандарта IPC-A-610D п.7.4.5, 7.4.6, 7.5.5 по 2 классу.

6. Другие паяные соединения должны соответствовать требованиям стандарта IPC-A-610D по 3 классу.

7. Печатная плата должна соответствовать требованиям стандарта IPC-A-610D п.10.1-10.2.7, 10.2.9, 10.2.3, 10.5 по 3 классу.

8. Разъемы и элементы устанавливаются вплотную к плате.

9. При монтаже пружины поз.2 первый (поджатый) виток пружины должен быть полностью покрыт припоем (Вид А).

10. Пружину поз.2 установить в центр контактной площадки.

11. Наклеить этикетку с указанием серийного номера поз.3 в указанное место. Не допускается установка этикетки поз.3 на реперные знаки, контактные площадки и шелкографию компонентов.

12. Серийный номер имеет формат "XXXXXXXXXXXX-XX", где "-XX" обозначает исполнение электронного модуля.

13. Установить переключатель SA1 в положение "выключено" (обозначение "1" и "2" на корпусе переключателя).

1. *Dimensions for reference.

2. Soldering performed using flux "No-clean" type R0L0, R0L1, 0RL0.

3. Requirements to clean the surface of the PCB according to the standard of IPC-A-610D p.10.4.

4. Soldered connection SMD-components must comply with the requirements of the standard IPC-A-610D p.8.2.1-8.2.14 in class 3.

5. Soldered connection of terminal components must comply with the requirements of the standard IPC-A-610D p.7.4.5, 7.4.6, 7.5.5 on 2 class.

6. Other solder joints must comply with the requirements of the standard IPC-A-610D in class 3.

7. PCB must comply with the requirements of the standard IPC-A-610D p.10.1-10.2.7, 10.2.9, 10.2.3, 10.5 in class 3.

8. Connectors and elements set close to the PCB.

9. When mounting spring pos.2 first (preloaded) coil springs must be completely covered with tin (View A).

10. Place the spring pos. 2 in the center of the contact pad.

11. Stick a label with serial number pos. 3 to the specified location. Not allowed to place a label pos.3 on fiducials, pads and silkscreen of components.

12. The serial number has the format "XXXXXXXXXXXX-XX", where the "-XX" represents the electronic module execution.

13. Set SA1 switch to "off" (the designation "1" and "2" on the switch housing).

AL.P031.40.000AS rev.1.3

Основная плата

Main board

Сборочный чертеж

Assembly drawing

Лист

Letter

А

Листов

Sheets

1

Изм.

Rev

Разраб.

Designed

Пров.

Checked

Т.контр.

Tech.ch.

Н.контр.

Inspector

Умв.

Approved

№ докум.

Document №

Подп.

Sign.

Дата

Date

Копировал

Формат А3

6

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание		
		Конденсаторы						
	C1, C2, C30, C33, C34, C35, C38		330pF	NPO 50V±5%_0402	7			
	C3, C4, C22, C23, C25, C26, C31, C32, C39, C40, C41, C56, C57, C58		10uF	X5R 16V+10%_0805	14	C56, C57, C58 - Не устанавливать		
Справ. №	C5, C6, C49, C52, C53		22pF	NPO 50V±5%_0402	5			
	C7, C9, C51		2.2uF	X5R 16V+20%_0402	3			
	C8, C10		10pF	NPO 50V±5%_0402	2			
	C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C29, C43, C50, C54		0.1uF	X7R 16V+10%_0402	16			
	C27, C28		NA	NPO 50V±5%_0402	2	Не устанавливать		
	C36, C37, C46, C59		1uF	X5R 50V+20%_0603	4	C59 - Не устанавливать		
Подп. и дата	C44		10uF	X5R 6.3V+20%_0603	1			
	C45		4.7uF	X7R 16V±10%_0805	1			
	C47, C48		0.01uF	X7R 16V±10%_0402	2			
	C55	VE-471M1CTR-1010	470uF x 16V	16V; ESR>400mA_	1	Не устанавливать		
Инв. №		Резисторы						
	R1, R2, R66		220	±5%_0402	3			
	R3, R4		NA	±5%_0402	2	Не устанавливать		
	R5, R6, R9, R14, R20, R21, R26, R27, R42, R43, R44, R46, R52, R53, R61, R83		3.3K	±5%_00402	16	R83 - Не устанавливать		
Подп. и дата	R7		510K	±1%_0402	1			
Инв. № подл.	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок управления Перечень элементов		
	Разраб.	Васин П.В.						
	Пров.							
	Н. контр.							
	Утв.							
						Лит.	Лист	Листов
							1	4

		Поз. обозначение	Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание	
		R8, R17, R18, R35, R55, R56, R62, R67, R68, R69, R80, R84		10K	±5%_0402	12	R8, R80, R84 - Не устанавливать	
		R10		9.53K	±1%_0402	1		
		R11, R28		200K	±1%_0402	2		
		R12, R54		4.75K	±1%_0402	2		
		R13, R15		5.1	±5%_0402	2		
		R16, R22, R24		0	±5%_0402	3		
		R19, R29, R32, R41, R82		100K	±5%_0402	5	R82 - Не устанавливать	
		R23, R30, R37, R38, R58, R65		30K	±5%_0402	6		
		R25, R31, R39, R59		330	±5%_0402	4		
		R33		1.5K	±5%_0402	1		
		R34, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R81		0	±5%_0805	10	R71, R73, R74, R75, R77, R81 - Не устанавливать	
		R36		18K	±5%_0402	1	Не устанавливать	
		R40		5.1K	±5%_0402	1		
		R45		51.1K	±1%_0402	1		
				R47, R48, R49, R50		1	±5%_0805	4
		R51		2k	±5%_0402	1		
		R57, R60, R63, R64, R78, R79		33	±5%_0402	6		
		<u>Индуктивности</u>						
		FB1	UPZ2012E221-3R0TF	3000mA	0805	1	Sunlord	
		<u>Диоды</u>						
		VD1	L-3WEGW	Red; Green		1	Kingbright	
		VD2, VD4, VD10, VD12	BAT54	Single Diode Schottky	SOT-23	4	STMicroelectronics VD12 - Не устанавливать	
		VD3, VD13	PESD5V0U2BT	ESD Protection	SOT-23	2	NXP	
		VD5	PESD3V3S2UT	ESD Protection	SOT-23	1	NXP	
		VD6	BAT54A	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics	
Инв. № подл.					AL.P031.40.000 rev. 1.3			Лист
								2
		Из	Лист	№ докум.				Подп.

Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание
VD7, VD8, VD14		PESD12VS2UT	ESD Protection	SOT-23	3	NXP VD14 - Не устанавливать
VD9		BAT54S	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics
VD11, VD15		S1M	Diod	SMA/DO-214AC	2	Не устанавливать
Транзисторы						
VT1, VT3, VT4		BC817		SOT-23	3	NXP
VT2		AO4435		SO-8	1	Alpha&Omega Semiconductor
VT5		PDTC114ET		SOT-23	1	Не устанавливать
Микросхемы						
DD1		STM32F401RDT6		LQFP-64	1	STMicroelectronics
DD2		M95M01-RMN6		SO-8	1	STMicroelectronics
DD4		EN25QH64A-104HIP		SOP-8 (200mil)	1	ESMT
DD5, DD6		TLV75533PDBVR		SOT-23-5	2	TI
DD7		BQ21040		SOT-23 (6)	1	TI
DD8		STSPIN220		VFQFPN-16 3x3x1.0	1	STMicroelectronics
DD9		NCP1117ST50T3G		SOT-223	1	Не устанавливать
Разъемы и переключатели						
XT1, XT2, XT3		BM06B-SRSS-TB	Connector	Pitch 1mm	3	Не устанавливать
XT4		L-KLS1-XF1-1.00-1-05-VM-R	Connector	Pitch 1mm	1	KLS
XT5		B2P-VH	Connector	THM	1	JST
XT6		MLX105017-0001	Connector	SMT	1	Molex
XT7		KLS1-208B-5.8-1-12-TC-R02	Connector	SMT	1	KLS
XT8		MLX52559-2434	Connector	SMT	1	Molex
XT9		DJK-02A	Connector	THM	1	Не устанавливать
Кварцевые резонаторы						
ZQ1		BS3225QRZ-12M-2070-1020-20	20ppm_20pF_(-20_70C) _12MHz	SMD	1	BS&BiG
Инв. № подл.						Лист
						3
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

[illegible]

Перв. примен.	Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание					
			Конденсаторы									
Справ. №	C1, C2, C30, C33, C34, C35, C38			330pF	NPO 50V±5%_0402	7	C34 - Не устанавливать					
	C3, C4, C22, C23, C25, C26, C31, C32, C39, C40, C41, C56, C57, C58			10uF	X5R 16V±10%_0805	14	C22, C23, C39 - Не устанавливать					
	C5, C6, C49, C52, C53			22pF	NPO 50V±5%_0402	5						
	C7, C9, C51			2.2uF	X5R 16V±20%_0402	3						
	C8, C10			10pF	NPO 50V±5%_0402	2						
	C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C29, C43, C50, C54			0.1uF	X7R 16V±10%_0402	16						
	C27, C28			NA	NPO 50V±5%_0402	2	Не устанавливать					
	C36, C37, C46, C59			1uF	X5R 50V±20%_0603	4	C36 - Не устанавливать					
	C44			10uF	X5R 6.3V±20%_0603	1						
	C45			4.7uF	X7R 16V±10%_0805	1						
Подп. и дата	C47, C48			0.01uF	X7R 16V±10%_0402	2						
	C55		VE-471M1CTR-1010	470uF x 16V	16V; ESR>400mA_	1						
Инв. №			Резисторы									
	R1, R2, R66			220	±5%_0402	3						
	R3, R4			NA	±5%_0402	2	Не устанавливать					
	R5, R6, R9, R14, R20, R21, R26, R27, R42, R43, R44, R46, R52, R53, R61, R83			3.3K	±5%_00402	16						
Подп. и дата	R7			510K	±1%_0402	1						
Инв. № подл.						AL.P031.40.000-01 rev. 1.3						
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.		Васин П.В.			Блок управления Перечень элементов			Лит.		Лист	Листов
	Пров.									1	4	
	Н. контр.											
	Утв.											

Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание
VD9		BAT54S	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics
VD11, VD15		S1M	Diod	SMA/DO-214AC	2	Fairchild Semiconductor
<u>Транзисторы</u>						
VT1, VT3, VT4		BC817		SOT-23	3	NXP
VT2		AO4435		SO-8	1	Alpha&Omega Semiconductor
VT5		PDTC114ET		SOT-23	1	NXP
<u>Микросхемы</u>						
DD1		STM32F401RDT6		LQFP-64	1	STMicroelectronics
DD2		M95M01-RMN6		SO-8	1	STMicroelectronics
DD4		EN25QH64A-104HIP		SOP-8 (200mil)	1	ESMT
DD5, DD6		TLV75533PDBVR		SOT-23-5	2	TI
DD7		BQ21040		SOT-23 (6)	1	Не устанавливать
DD8		STSPIN220		VFQFPN-16 3x3x1.0	1	STMicroelectronics
DD9		NCP1117ST50T3G		SOT-223	1	ON Semiconductor
<u>Разъемы и переключатели</u>						
XT1, XT2, XT3		BM06B-SRSS-TB	Connector	Pitch 1mm	3	Не устанавливать
XT4		L-KLS1-XF1-1.00-1-05-VM-R	Connector	Pitch 1mm	1	KLS
XT5		B2P-VH	Connector	THM	1	Не устанавливать
XT6		MLX105017-0001	Connector	SMT	1	Molex
XT7		KLS1-208B-5.8-1-12-TC-R02	Connector	SMT	1	KLS
XT8		MLX52559-2434	Connector	SMT	1	Molex
XT9		DJK-02A	Connector	THM	1	Molex
<u>Кварцевые резонаторы</u>						
ZQ1		BS3225QRZ-12M-2070-1020-20	20ppm_20pF_(-20_70C) _12MHz	SMD	1	BS&BiG
ZQ2		BS-3215QRZ-32.768K-4085-2020-7	20ppm_7pF_(-40_85C) _32.768 kHz	SMD	1	BS&BiG
Инв. № подл.						
						Лист
						3
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

AL.P031.40.000-01 rev. 1.3

Поз. обозначение		Наименование		Значение		Тип/Размер		Кол.		Примечание	
Прочее											
BA1		KPM-1203A		3V		SMD		1		KEPO	
SA1		L-KLS7-KL-02-N-00		Switch		SMD		1		KLS	
SW1		0770HIM-130G-G		Button		THM		1		Switronic	

AL.P031.40.000

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №


Подп. и дата

Инд. № подл.

USB

Цепь	Комп.
+5V	1
D-	2
D+	3
ID	4
GND	5
SHIELD	


105017-0001



EXTERNAL POWER

Цепь	Комп.
GND	1
NC	2
+9V	3

DJK-02A













AL.P031.40.000

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копирован

Формат А3



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

AL.P031.40.000

Лист
2

TXD0

RX00

NA

NA

R3 5%

R4 5%


GND

XT3

Конт.	ЦЕПЬ
1	
2	
3	
4	TXD0
5	RX00
6	GND

BM06B-SRSS-TB

Don't place!



Перв. примен.	Справ. N°	Формат Size	Зона Zone	Поз. Item	Обозначение Designation	Наименование Name	Кол. Quant.	Примечание Remark			
		Документация (Documentation)									
		A3			AL.P031.40.000AS rev.1.3.1	Сборочный чертеж Assembly drawing					
		A2			AL.P031.40.000WD rev.1.3.1	Схема электрическая принципиальная Electrical scheme					
Справ. N°	Справ. N°	Детали (Parts)									
		A4		1	AL.P031.40.001 rev.1.3.1	Плата печатная Основная плата PCB Main board	1				
		A4		2	AL.P240.40.002	Пружина Spring	1				
		Прочие изделия (Other parts)									
Справ. N°	Справ. N°			3		Этикетка с указанием серийного номера Label with serial number	1	Размеры, мм Dimension, mm: 32max X 9max			
		Переменные данные для исполнений									
Погр. и дата	Погр. и дата	AL.P031.40.000 rev.1.3.1									
		Документация (Documentation)									
		A4			AL.P031.40.000BM rev.1.3.1	Перечень элементов Bill of materials					
		AL.P031.40.000-01 rev.1.3.1									
Инв. N° дубл.	Инв. N° дубл.	Документация (Documentation)									
		A4			AL.P031.40.000-01BM rev.1.3.1	Перечень элементов Bill of materials					
		Документация (Documentation)									
Взам. инв. N°	Взам. инв. N°										
		Документация (Documentation)									
		A4			AL.P031.40.000-01BM rev.1.3.1	Перечень элементов Bill of materials					
Погр. и дата	Погр. и дата	AL.P031.40.000 rev.1.3.1									
		Изм. Rev	Лист Sheet	№ докум. Document №	Подп. Sign.	Дата Date	Основная плата Main board				
		Разраб. Designed	A. Pyatalov		19.12.18						
		Пров. Checked									
		Т.контр. Tech.ch.									
И.контр. Inspector											
Инв. N° подл.	Инв. N° подл.	Утв. Approved				Лист Sheet			Листов Sheets 1		
АТОН											

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание			
		Конденсаторы							
	C1, C2, C30, C33, C34, C35, C38		330pF	NPO 50V±5%_0402	7				
	C3, C4, C22, C23, C25, C26, C31, C32, C39, C40, C41, C56, C57, C58		10uF	X5R 16V+10%_0805	14	C56, C57, C58 - Не устанавливать			
Справ. №	C5, C6, C49, C52, C53		22pF	NPO 50V±5%_0402	5				
	C7, C9, C51		2.2uF	X5R 16V+20%_0402	3				
	C8, C10		10pF	NPO 50V±5%_0402	2				
	C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C29, C43, C50, C54		0.1uF	X7R 16V+10%_0402	16				
	C27, C28		NA	NPO 50V±5%_0402	2	Не устанавливать			
	C36, C37, C46, C59		1uF	X5R 50V+20%_0603	4	C59 - Не устанавливать			
	C44		10uF	X5R 6.3V+20%_0603	1				
Подп. и дата	C45		4.7uF	X7R 16V+10%_0805	1				
	C47, C48		0.01uF	X7R 16V+10%_0402	2				
	C55	VE-471M1CTR-1010	470uF x 16V	16V; ESR>400mA_	1	Не устанавливать			
		Резисторы							
Инв. №	R1, R2, R66		220	±5%_0402	3				
	R3, R4		NA	±5%_0402	2	Не устанавливать			
	R5, R6, R9, R14, R20, R21, R26, R27, R42, R43, R44, R46, R52, R53, R61, R83		3.3K	±5%_00402	16	R83 - Не устанавливать			
Подп. и дата	R7		510K	±1%_0402	1				
						AL.P031.40.000 rev. 1.3.1			
Инв. № подл.	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.	Васин П.В.				Блок управления Перечень элементов			
	Пров.								
	Н. контр.								
	Утв.								
						Лит.	Лист	Листов	
							1	4	

		Поз. обозначение	Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание
Подп. и дата		R8, R17, R18, R35, R55, R56, R62, R67, R68, R69, R80, R84		10K	±5%_0402	12	R8, R80, R84 - Не устанавливать
		R10		9.53K	±1%_0402	1	
		R11, R28		200K	±1%_0402	2	
		R12, R54		4.75K	±1%_0402	2	
		R13, R15		5.1	±5%_0402	2	
		R16, R22, R24		0	±5%_0402	3	
		R19, R29, R32, R41, R82		100K	±5%_0402	5	R82 - Не устанавливать
		R23, R30, R37, R38, R58, R65		30K	±5%_0402	6	
		R25, R31, R39, R59		330	±5%_0402	4	
		R33		1.5K	±5%_0402	1	
		R34, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R81		0	±5%_0805	10	R71, R73, R74, R75, R77, R81 - Не устанавливать
		R36		18K	±5%_0402	1	Не устанавливать
		R40		5.1K	±5%_0402	1	
		R45		51.1K	±1%_0402	1	
		R47, R48, R49, R50		1	±5%_0805	4	
R51		2k	±5%_0402	1			
Инв. № дубл.	R57, R60, R63, R64, R78, R79		33	±5%_0402	6		
	Индуктивности						
	FB1	UPZ2012E221-3R0TF	3000mA	0805	1	Sunlord	
Взам. инв. №	Диоды						
	VD1	L-3WEGW	Red; Green		1	Kingbright	
	VD2, VD4, VD10, VD12	BAT54	Single Diode Schottky	SOT-23	4	STMicroelectronics VD12 - Не устанавливать	
Подп. и дата	VD3, VD13	PESD5V0U2BT	ESD Protection	SOT-23	2	NXP	
	VD5	PESD3V3S2UT	ESD Protection	SOT-23	1	NXP	
	VD6	BAT54A	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics	
Инв. № подл.							
						Лист	
	AL.P031.40.000 rev. 1.3.1						
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Поз. обозначение	Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание
					VD7, VD8, VD14	PESD12VS2UT	ESD Protection	SOT-23	3	NXP VD14 - Не устанавливать
					VD9	BAT54S	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics
					VD11, VD15	S1M	Diod	SMA/DO-214AC	2	Не устанавливать
					Транзисторы					
					VT1, VT3, VT4	BC817		SOT-23	3	NXP
					VT2	AO4435		SO-8	1	Alpha&Omega Semiconductor
					VT5	PDTC114ET		SOT-23	1	Не устанавливать
					Микросхемы					
					DD1	STM32F401RDT6		LQFP-64	1	STMicroelectronics
					DD2	M95M01-RMN6		SO-8	1	STMicroelectronics
					DD4	EN25QH64A-104HIP		SOP-8 (200mil)	1	ESMT
					DD5, DD6	TLV75533PDBVR		SOT-23-5	2	TI
					DD7	BQ21040		SOT-23 (6)	1	TI
					DD8	STSPIN220		VFQFPN-16 3x3x1.0	1	STMicroelectronics
					DD9	NCP1117ST50T3G		SOT-223	1	Не устанавливать
					Разъемы и переключатели					
					XT1, XT2, XT3	BM06B-SRSS-TB	Connector	Pitch 1mm	3	Не устанавливать
					XT4	L-KLS1-XF1-1.00-1-05-VM-R	Connector	Pitch 1mm	1	KLS
					XT5	B2P-VH	Connector	THM	1	JST
					XT6	MLX105017-0001	Connector	SMT	1	Molex
					XT7	KLS1-208B-5.8-1-12-TC-R02	Connector	SMT	1	KLS
					XT8	MLX52559-2434	Connector	SMT	1	Molex
					XT9	DJK-02A	Connector	THM	1	Не устанавливать
					Кварцевые резонаторы					
					ZQ1	BS3225QRZ-12M-2070-1020-20	20ppm_20pF_(-20_70C) _12MHz	SMD	1	BS&BiG

[illegible]

Перв. примен.	Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание					
			Конденсаторы									
Справ. №	C1, C2, C30, C33, C34, C35, C38			330pF	NPO 50V±5%_0402	7	C34 - Не устанавливать					
	C3, C4, C22, C23, C25, C26, C31, C32, C39, C40, C41, C56, C57, C58			10uF	X5R 16V+10%_0805	14	C22, C23, C39 - Не устанавливать					
	C5, C6, C49, C52, C53			22pF	NPO 50V±5%_0402	5						
	C7, C9, C51			2.2uF	X5R 16V+20%_0402	3						
	C8, C10			10pF	NPO 50V±5%_0402	2						
	C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C29, C43, C50, C54			0.1uF	X7R 16V+10%_0402	16						
	C27, C28			NA	NPO 50V±5%_0402	2	Не устанавливать					
	C36, C37, C46, C59			1uF	X5R 50V+20%_0603	4	C36 - Не устанавливать					
	C44			10uF	X5R 6.3V+20%_0603	1						
	C45			4.7uF	X7R 16V±10%_0805	1						
Подп. и дата	C47, C48			0.01uF	X7R 16V±10%_0402	2						
	C55		VE-471M1CTR-1010	470uF x 16V	16V; ESR>400mA_	1						
Инв. №			Резисторы									
	R1, R2, R66			220	±5%_0402	3						
	R3, R4			NA	±5%_0402	2	Не устанавливать					
	R5, R6, R9, R14, R20, R21, R26, R27, R42, R43, R44, R46, R52, R53, R61, R83			3.3K	±5%_00402	16						
Подп. и дата	R7			510K	±1%_0402	1						
Инв. № подл.						AL.P031.40.000-01 rev. 1.3.1						
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.		Васин П.В.			Блок управления Перечень элементов			Лит.		Лист	Листов
	Пров.									1	4	
	Н. контр.											
Утв.												

Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание	
Инв. № подл.	R8, R17, R18, R35, R55, R56, R62, R67, R68, R69, R80, R84		10K	±5%_0402	12	R8, R17, R18 - Не устанавливать	
	R10		9.53K	±1%_0402	1		
	R11, R28		200K	±1%_0402	2		
	R12, R54		4.75K	±1%_0402	2		
	R13, R15		5.1	±5%_0402	2		
	R16, R22, R24		0	±5%_0402	3		
	R19, R29, R32, R41, R82		100K	±5%_0402	5	R32 - Не устанавливать	
	R23, R30, R37, R38, R58, R65		30K	±5%_0402	6		
	R25, R31, R39, R59		330	±5%_0402	4		
	R33		1.5K	±5%_0402	1	Не устанавливать	
	R34, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R81		0	±5%_0805	10	R70, R72, R76, R81 - Не устанавливать	
	R36		10K	±5%_0402	1	Не устанавливать	
	R40		5.1K	±5%_0402	1		
	R45		51.1K	±1%_0402	1		
	R47, R48, R49, R50		1	±5%_0805	4		
	R51		2k	±5%_0402	1		
	R57, R60, R63, R64, R78, R79		33	±5%_0402	6		
	Индуктивности						
	FB1		UPZ2012E221-3R0TF	3000mA	0805	1	Sunlord
	Диоды						
VD1		L-3WEGW	Red; Green		1	Kingbright	
VD2, VD4, VD10, VD12		BAT54	Single Diode Schottky	SOT-23	4	STMicroelectronics VD10 - Не устанавливать	
VD3, VD13		PESD5V0U2BT	ESD Protection	SOT-23	2	NXP	
VD5		PESD3V3S2UT	ESD Protection	SOT-23	1	NXP	
VD6		BAT54A	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics	
VD7, VD8, VD14		PESD12VS2UT	ESD Protection	SOT-23	3	NXP	
					AL.P031.40.000-01 rev. 1.3.1		
Из		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	
						2	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат A4




Поз. обозначение		Наименование	Значение	Тип/Размер	Кол.	Примечание
VD9		BAT54S	Diode Schottky	SOT-23	1	STMicroelectronics
VD11, VD15		S1M	Diod	SMA/DO-214AC	2	Fairchild Semiconductor
Транзисторы						
VT1, VT3, VT4		BC817		SOT-23	3	NXP
VT2		AO4435		SO-8	1	Alpha&Omega Semiconductor
VT5		PDTC114ET		SOT-23	1	NXP
Микросхемы						
DD1		STM32F401RDT6		LQFP-64	1	STMicroelectronics
DD2		M95M01-RMN6		SO-8	1	STMicroelectronics
DD4		EN25QH64A-104HIP		SOP-8 (200mil)	1	ESMT
DD5, DD6		TLV75533PDBVR		SOT-23-5	2	TI
DD7		BQ21040		SOT-23 (6)	1	Не устанавливать
DD8		STSPIN220		VFQFPN-16 3x3x1.0	1	STMicroelectronics
DD9		NCP1117ST50T3G		SOT-223	1	ON Semiconductor
Разъемы и переключатели						
XT1, XT2, XT3		BM06B-SRSS-TB	Connector	Pitch 1mm	3	Не устанавливать
XT4		L-KLS1-XF1-1.00-1-05-VM-R	Connector	Pitch 1mm	1	KLS
XT5		B2P-VH	Connector	THM	1	Не устанавливать
XT6		MLX105017-0001	Connector	SMT	1	Molex
XT7		KLS1-208B-5.8-1-12-TC-R02	Connector	SMT	1	KLS
XT8		MLX52559-2434	Connector	SMT	1	Molex
XT9		DJK-02A	Connector	THM	1	Molex
Кварцевые резонаторы						
ZQ1		BS3225QRZ-12M-2070-1020-20	20ppm_20pF_(-20_70C) _12MHz	SMD	1	BS&BiG
ZQ2		BS-3215QRZ-32.768K-4085-2020-7	20ppm_7pF_(-40_85C) _32.768 kHz	SMD	1	BS&BiG
Инв. № подл.						
						Лист
						3
	Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Поз. обозначение		Наименование		Значение		Тип/Размер		Кол.		Примечание	
Прочее											
BA1		KPM-1203A		3V		SMD		1		KEPO	
SA1		L-KLS7-KL-02-N-00		Switch		SMD		1		KLS	
SW1		0770HIM-130G-G		Button		THM		1		Switronic	

USB

Цепь	Комп.
+5V	1
D-	2
D+	3
ID	4
GND	5
SHIELD	





105017-0001




EXTERNAL POWER


Цепь	Комп.
GND	1
NC	2
+9V	3

DJK-02A



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





+7 (495) 730-7420
www.atol.ru

Компания АТОЛ
ул. Б. Новодмитровская,
дом 14, стр. 2,
Москва, 127015

Альбом схем

Версия документации
от 14.02.2019